

Deuxième cas. Vous répondez à un appel :

La même procédure est à utiliser.

Voici en résumé le déroulement normal de deux QSO, le premier très simple mais cependant suffisant, utilisable de suite par un débutant en attendant d'acquérir plus d'assurance. Se rappeler l'ordre habituel du message.

Bonjour, Merci, RST, QTH, Prénom.

CQ CQ CQ DE W3AB W3AB W3AB CQ CQ CQ DE W3AB W3AB W3AB
CQ CQ CQ DE W3AB W3AB W3AB + K.

W3AB W3AB W3AB DE F8AB F8AB F8AB K.

F8AB F8AB DE W3AB W3AB = GE DR OM TKS FER CALL UR RST 579 579 579
QTH PHILA PHILA PHILA NAME IS JOHN JOHN JOHN = HW ? + F8AB F8AB
DE W3AB W3AB K.

W3AB W3AB DE F8AB F8AB = RR GE DR JOHN TKS FER REPORT UR RST
589 589 589 QTH PARIS PARIS PARIS NAME JEAN JEAN JEAN QRU MY QSL
SURE HPE CUAGN VY 73 GB + W3AB DE F8AB VA.

F8AB F8AB DE W3AB W3AB = OK DR JEAN CUAGN VY 73 GB + F8AB DE
W3AB VA.

Le deuxième modèle est plus détaillé, ayez la liste des abréviations sous la main en cas de besoin.

CQ CQ CQ DE W3AB W3AB W3AB CQ CQ CQ DE W3AB W3AB W3AB
CQ CQ CQ DE W3AB W3AB W3AB PSE K.

W3AB W3AB W3AB DE F8AB F8AB F8AB K.

F8AB F8AB DE W3AB W3AB = GE DR OM GLD MEET U TKS FER CALL UR RST
589 589 589 QTH PHILA PHILA PHILA NAME IS JOHN JOHN JOHN HW ? +
F8AN DE W3AB K.

W3AB DE F8AB = RR GE DR JOHN TKS FER REPORT UR RST 579 579 579
QTH PARIS PARIS PARIS NAME IS JEAN = ERE RIG INPUT 45 45 WATTS
ANT LW = WX SUNNY = OK ? + W3AB DE F8AB K.

F8AB DE W3AB = OK DR JEAN ERE INPUT 50 50 WATTS ANT GP = WX
RAIN = PSE QSL VIA BUREAU VY 73 ES DX CHEERIO + F8AB DE W3AB VA.

W3AB DE F8AB = OK DR JOHN VY 73 QSL SURE HPE CUAGN GB + W3AB
DE F8AB VA.

C'est terminé et l'on repart à la recherche d'un autre correspondant...

NOTES :

Vous entendrez parfois une station en QSO terminer son message par KN au lieu de K ; abstenez-vous donc d'appeler ou de signaler votre présence, vous ne feriez que produire du QRM ; attendez le QRZ qui sera transmis après la fin du QSO en cours et répondez à ce moment-là.

La finale BK (équivalent de QSK) signifie que votre correspondant peut vous écouter entre ses signaux et que vous pouvez l'interrompre en cas de brouillage,